



SPRINTER 4000 START 230V 12-24V



Panoramica

SPRINTER 4000 START 230V 12-24V

cod. 829391

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

Dati tecnici

CODE	CODICE 829391	A_{EFF}	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 90 A		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 4
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{EN}	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 60 A		DIMENSIONI 32 - 38 - 78 cm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 300 A		PESO 19,82 kg
P_{CHARGE}	POTENZA DI CARICA 2 KW	A_{START MAX}	CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 400 A	BAR CODE	CODICE EAN 800489796191 0
P_{START}	POTENZA DI AVVIAMENTO 12 KW	C_{MIN}	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 Ah		PEZZI / PALLET 18 pz/pallet
	TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	C_{MAX}	CAPACITA NOM. RIF. MAX 1000 Ah		PEZZI / PALLET - B 24 pz/pallet - B

Accessori in dotazione



SPRINTER 4000 START 230V 12-24V



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001



COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A - 712002